

ZCS AZZURRO

CONNEXT

Das System **ZCS CONNEXT** kann alle ZCS-Geräte überwachen und komplett kontrollieren. Es lässt sich an Solaranlagensystemen, Speicheranlagen und an die ZCS Azzurro-Ladestationen für Elektrofahrzeuge anschließen und gestattet die Überwachung und Kontrolle aller Systeme auf eine intelligente und vorausschauende Weise. Durch die Möglichkeit einer Schnittstellenverbindung zu externen Stromsensoren passt sich ZCS CONNEXT perfekt an Anlagen an, in denen Inverter von Dritten vorhanden sind. Die einstellbaren Funktionen ermöglichen eine smarte Nutzung der erneuerbaren Energien und eine genaue Programmierung der Ladung der Speicherbatterien oder des Elektrofahrzeugs. Mittels der vier programmierbaren Ausgänge können die Abnehmer nach einstellbaren Kriterien aktiviert werden. ZCS CONNEXT stellt die letzte Grenze dar bei der Optimierung des Verbrauchs!



TECHNISCHE DATEN	CONNEXT
Allgemeine technische Daten	
Abmessungen (H*L*T)	89 mm*105 mm*65 mm(+20 mm für Außenantenne)
Gewicht	300 g
Schutzklasse	IP20
Montage	Auf DIN-Leiste
Stromversorgung	Eingebautes Netzgerät 110 V-230 V
Temperaturbereich Betrieb	0 °C/+40 °C
Zulässiger Bereich relative Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 % nicht kondensierend
Benutzeroberfläche	Grafisches Display
Kommunikationsports mit Azzurro-Geräten	RS485, CAN bus
Eingangsports für Stromsensoren	2
Weitere Eingangs-/Ausgangsports	2x DO Open Collector, 2x saubere Kontakte, 2x DI, 2x PT100, internes USB, Bluetooth-Option
Kommunikation mit dem Portal	2G / WLAN / Ethernet (alternativ)
Garantie	2 Jahre
Verbrauch	< 7 W

- » MIT ALLEN ZCS AZZURRO-GERÄTEN KOMPATIBEL
- » AUCH IN ANLAGEN ANDERER MARKEN EINSETZBAR
- » INTELLIGENTE, EINSTELLBARE STEUERALGORITHMEN
- » EINGÄNGE FÜR SENSOREN ZUR ANLAGENÜBERWACHUNG